

**101L****COMPOSITE-VIDEO LEITUNGSVERSTÄRKER****VERTEILVERSTÄRKER**

Der Kramer 101L ist ein High-Performance Leitungsverstärker für Composite-Video Signale. Er verfügt über Einstellregler zum Anpassen der Signalstärke und Bildschärfe, um Verluste bei langen Kabelwegen auszugleichen.

BESCHREIBUNG

- Bandbreite - 500MHz (-3dB)
- Verdeckt angeordnete Regler für Level (Verstärkung) & EQ (Entzerrung)
- Ultrakompakt - Gehört zur Kramer MultiTOOLSTM Serie extrem kompakter, hochwertiger und preisgünstiger Lösungen.

SPEZIFIKATIONEN

EINGANG:	1 Composite-Video mit BNC-Anschluss, 1Vss/75Ω
AUSGANG:	1 Composite-Video mit BNC-Anschluss, 1Vss/75Ω
MAX. VIDEO-AUSGANGSPEGEL:	2,5Vss
BANDBREITE:	500MHz (-3dB)
DIFF. VERSTÄRKUNG:	0,03%
DIFFERENTIELLE PHASE:	0,03 Grad
VIDEO RAUSCHABSTAND:	75dB
STEUERUNG:	Pegel: -0,8dB bis 6,5dB; Entzerrung: 0dB bis 8dB @ 5MHz
KOPPLUNG:	DC
STROMVERSORGUNG:	12VDC, 60mA
ABMESSUNGEN:	5,32cm x 4,36cm x 7,25cm (BxTxH)
GEWICHT:	ca 0,15kg
ZUBEHÖR:	Netzteil